

嬉野リバティ舞台概要

2017年1月現在

項目/名称	仕様
プロセニウム	間口:15m 高さ:8.5m
舞台	奥行:反響板/8.5m 袖/7.5m 高さ:80cm
すのこ高さ	9.65m
音響反射板	回転軸式
舞台操作盤	下手
音響操作卓	下手
搬入口	上手 W:3.5m H:3m
客席	463席(固定席293 可動席170)
洋楽屋(1)	1F舞台裏
洋楽屋(2)	1F舞台裏
給湯室	1F舞台裏
源氏幕	固定吊式(手動紐引き開閉)
引割緞帳	固定吊式(電動開閉)
一文字幕	電動昇降式 W:14m
照明バトン(1)	電動昇降式 W:12m ※BOX切替/6回路+フライダクト直回路*2
美術バトン(1)	電動昇降式 W:12m
袖幕&東西幕	固定吊式(手動紐引き開閉) ※幕たくし上げ紐付
照明バトン(2)	電動昇降式 W:12m ※BOX切替/6回路+フライダクト直回路*2
美術バトン(2)	電動昇降式 W:12m
引割幕&東西幕	固定吊式(手動紐引き開閉) ※幕たくし上げ紐付
美術バトン(3)	電動昇降式 W:12m
アッパー Horizont バトン	電動昇降式 W:11.4m ※BOX切替/6回路 共吊下バトン W:6m
美術バトン(4)	電動昇降式 W:12m
美術バトン(5)	電動昇降式 W:12m
バック幕&東西幕	固定吊式(手動紐引き開閉) ※幕たくし上げ紐付
Horizont 幕	電動昇降ロール式 W:11m

嬉野リバティ舞台備品

2017年1月現在

名称	仕様	数量	備考	収納場所
演台	W:1200 D:600 H:880-1080(昇降可)	1	木目/嬉野市マーク付	
司会卓	W:600 D:500 H:1000	1	木目/嬉野市マーク付	
	W:600 D:500 H:1000	1	ホワイト/嬉野市マーク付	客席倉庫
花台	W:450 D:450 H:700	2	木目	
机	W:1800 D:600 H:700	10	キャスター付	
	W:750 D:450 H:700	3	スタック式	
椅子		30	折り畳みパイプ	
ホワイトボード	W:1925 D:580 H:1810	2	板面/W:1740 H:840	倉庫, アリーナ
国旗/市旗	W:1650 H:900	各1	木枠塗装仕上/アルミ複合板貼	〃
緋毛氈	W:3600 D:1800	4		〃
高座用座布団(紫)	W:630 D:590 H:450	2		〃
上敷	W:4000	3		〃
金屏風	W:660 H:2100	1双		〃
メクリ		2		〃
液晶プロジェクター	EB-G6750WU	1	エプソン	客席倉庫
PJ用中焦点レンズ	ELPLM05	1	〃	〃
映像ケーブル	HDMI/5m	1		〃
	Dsub/15m	1		〃
	Dsub/20m	1		〃
ピアノ(セミコン)	艶有	1	YAMAHA	Pf庫
ピアノ椅子	背付	2		〃
	ベンチ	1		〃
ピアノ運搬車		1		〃
平台	W:900 D:1800 H:200	12	※尺貫法でない	倉庫
平台用台車	W:900 D:1800 H:240	2		〃
箱馬	W:150 D:450 H:300	48	※尺貫法でない	〃
箱馬用台車	W:1200 D:800 H:240	1		〃
譜面台		10		〃
専用脚立	TOP-30	1	約9尺高	〃

下手袖コネクタ盤			
マルチA	マイクコンセント	♀	8
	8chマルチコンセント	♂	1
マルチB	マイクコンセント	♂	8
	8chマルチコンセント	♂	1
マルチC	マイクコンセント	♀	8
	8chマルチコンセント	♂	1
マルチD	マイクコンセント	♂	8
	8chマルチコンセント	♂	1
客席下手マイクコンセント			2
客席上手マイクコンセント			2
ギャラリー客席下手コンセント			2
ギャラリー客席上手コンセント			2
ギャラリー舞台下手コンセント			2
ギャラリー舞台上手コンセント			2
映写室マイクコンセント			2
上手袖コネクタ盤			
マルチC	マイクコンセント	♀	8
	8chマルチコンセント	♂	1
マルチD	マイクコンセント	♂	8
	8chマルチコンセント	♂	1
客席コネクタ盤A			
マルチA	8chマルチコンセント	♂	1
マルチB	マイクコンセント	♀	4
	8chマルチコンセント	♂	1

舞台袖ワゴン01V96i											
input				output							
1	AD	1	WL	1		Aux	1	Omni	1	Amp	1
2	AD	2	WL	2			2	Omni	2	Amp	2
3	AD	3	WL	3			3	Omni	3	Amp	3
4	AD	4	WL	4			4	Omni	4	Amp	4
5	AD	5	WL	5			5	slot	7	はね返り	L
6	AD	6	WL	6			6	slot	8	はね返り	R
7	AD	7					7	FX	1	Rev	1
8	AD	8					8				
9	AD	9				Bus	1	slot	1,2	プロセ	
10	AD	10					2	slot	9	ロビー	
11	AD	11	カゲ				3	slot	10	楽屋	
12	AD	12	REV				4	slot	11	運営	
13	AD	13					5	slot	12	映写	
14	AD	14					6	slot	13	調光	
15	AD	15	CD	L			7	slot	14	ピンスポ	
16	AD	16	MD	R			8	slot	15	Line送り	
17	slot	1				ST	L	slot	3,5	サイド	L
18	slot	2					R	slot	4,6	サイド	R
19	slot	3				2TR	out	MD		REC	
20	slot	4				Moni					
21	slot	5									
22	slot	6									
23	slot	7	Air	L							
24	slot	8	Air	R							
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											

出力調整架											
プロセッサ-in1-9	♀	9	固定	マルチプロセッサ-D-2008SP(32in32out)							
				input				output			
A盤Micコンセント	♂	8	固定	プロセッサ-in(A/D)				プロセッサ-out(D/A)			
				AJ16/D16				AJ16/D16			
B盤Micコンセント	♀	8		1	AJ		1	1	プロセ	遠	
				2	AJ		2	2	プロセ	近	
エアモニout		L	固定	3	AJ		3	3	サイド	L	遠
		R	固定	4	AJ		4	4	サイド	R	遠
ブザー			固定	5	AJ		5	5	サイド	L	近
				6	AJ		6	6	サイド	R	近
プロセッサ-in10-16	♀	7		7	AJ		7	7	はね返り	L	
				8	AJ		8	8	はね返り	R	
				9	AJ(ブザー)		9	9	ロビー		
プロセッサ-out	♂	16		10	AJ		10	10	楽屋		
				11	AJ		11	11	運営		
				12	AJ		12	12	映写		
				13	AJ		13	13	調光		
				14	AJ		14	14	ピンスポ		
				15	AJ		15	15	Line送り		
				16	AJ		16	16	Line送り		
				1	プロセ		遠	1	slot(O1V)	1	O1Vへ
				2	プロセ		近	2	slot(O1V)	2	
				3	サイド	L	遠	3	slot(O1V)	3	
				4	サイド	R	遠	4	slot(O1V)	4	
				5	サイド	L	近	5	slot(O1V)	5	
				6	サイド	R	近	6	slot(O1V)	6	
				7	はね返り	L		7	slot(O1V)	7	
				8	はね返り	R		8	slot(O1V)	8	
				9	ロビー			9	slot(ブザー)	9	
				10	楽屋			10	slot(調整室)	10	
				11	運営			11	slot(調整室)	11	
				12	映写			12	slot(調整室)	12	
				13	調光			13	slot(調整室)	13	
				14	ピンスポ			14	slot(調整室)	14	
				15	Line送り			15	slot(調整室)	15	
				16	Line送り			16	slot(調整室)	16	

嬉野リバティDMX表

2017年1月現在

No	負荷名称		備考	
1	1B	上1	20A	
2		下1		
3		上2		
4		下2		
5		上3		
6		下3		
7	2B	上1	20A	
8		下1		
9		上2		
10		下2		
11		上3		
12		下3		
13	GA上	1	20A	
14		2		
15		3		
16	GA下	1		20A
17		2		
18		3		
19	FC上	1	20A ※空回路	
20		2		
21		3		
22	FC下	1		20A ※空回路
23		2		
24		3		

No	負荷名称		備考
25	UH	上1	30A
26		下1	
27		上2	
28		下2	
29		上3	
30		下3	
31	LH	上1	30A
32		下1	
33		上2	
34		下2	
35		上3	
36		下3	
37	客電 LED	上DL	16A
38		下DL	
39		奥壁	
40		CL	
41		浮雲	
42			16A ※空回路
43			
44			
L1	1B	上	24A直
L2		下	
L3	2B	上	
L4		下	
PIN	Pin		
Q6	操作主幹		16A直

No	負荷名称		備考
45	No. 1	1	Pinルーム 常設
46		2	
47		3	
48	No. 2	1	倉庫
49		2	
50		3	
51	No. 3	1	"
52		2	
53		3	
54	No. 4	1	"
55		2	
56		3	

嬉野リバティ照明備品

2017年1月現在

2017年1月現在

名称	品名/仕様	数量	備考	収納場所
メイン調光卓	Pastel PLENO	1	30*2段/サブ*20	調整室
DMXミキサー	Q2583A	1	2in/1out	〃
DMXスプリッター	Q2579A	1	1in/8out	〃
DMXケーブル	5Pin/5m	1	メイン卓用	〃
	5Pin/50cm	5	patch盤用	〃
	5Pin/2m	5		倉庫
サブ調光卓	シーンマネージャーG	1	8*4ページ	下手袖固定
	ColorSource20	1	20CH*2P	
DMX送信機(W/L)	SS34DXT	1	4系統	調整室
DMX受信機(W/L)	CD-103iW	4	15A×3(MAX:30A)	Pin*1, 倉庫*3
操作棒		1		
ポーターライト	130wミニハロゲン/20AC	6	12灯(4灯*3回路)	1B
	200wミニハロゲン/20AC	6	12灯(4灯*3回路)	倉庫
アッパーホリゾントライト	130wミニハロゲン/30AC	6	12灯(4灯*3回路)	UH*5, 倉庫*1
ローアホリゾントライト	200wミニハロゲン/30AC	6	12灯(4灯*3回路)	
平凸スポットライト	1000wハロゲン	12	8インチ	GA
	〃	1	8インチ	Pin
フレネルスポットライト	1000wハロゲン	15	8インチ	1S*10, 2S*5
ソースフォー	750w	4	26度	倉庫
パーライト	1000wナロー	4	8インチ	Pin
ポーターハンガー(S)		9	1sus用	1S
ポーターハンガー(L)	H:490	15	※反響板設置時注意	1S*2, 2S*2, 倉庫*11
ハンガー	鉄	67		倉庫
スタンド	三脚	4		〃
照明ケーブル	MC-MC/2m	29		
	MC-MC/5m	10		
	MC-MC(W)	10		
	C-MC/1m	5		
	C-MC(W)	5	分岐パーツ付	
	MC-C	3		
	C-C(S)	3		
	C-C(L)	5		